


Забележки:

1. Силовите кабели да се полагат стриктно съгласно приложения трасировъчен план.
2. При конфликти с друга инфраструктура да се търси съдействие от проектант.
3. Да се спазват посочените минимални вертикални отстояния.
4. След полагането на кабела същият да се фиксира в равностранен триъгълник с полиамидни превръзки.
5. Обратната записка да се трамвова на пластове от по 0.20m.
6. Да се спазват изискванията на чл. 380 от НУЕУЛ, а именно кабелите, полагани успоредно на пътища, отстоят на разстояние най-малко 1m от външната страна на канавката, освен ако няма друго предписание на пътните служби.
7. Всички неуказани размери са в милиметри.

ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА

2	Корекция на трасе	01.2021	Стефан Василев	Дата	20.01.2021
1	Корекция на трасе	08.2020	Стефан Василев	Проектант	Стефан Василев
0	Работен проект	01.2020	Стефан Василев		
Рев.	Ревизия	Дата	Име	Част	Електрическа
Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4					
Инвеститор: ДАЕУ /Държавна агенция „Електронно управление“/					
		Заглавие: Полагане на КЛ 20kV в земен изкоп, успоредно на път		Чертеж №: 1002-01-005-R02 Мащаб: 1: 8	
				стр.	1
				вс.стр.	1